

MAJ HSB-B18U

Voici la nouvelle mise à jour du HSB-B18U!

Avant de vous ruer sur son installation, nous vous conseillons vivement de prendre le temps de lire les quelques précisions et conseils qui suivent. Ceux-ci vous aideront à cerner les améliorations apportées à votre appareil ainsi que la démarche à suivre pour les utiliser.

Vous souhaitant le plaisir d'une utilisation optimale de votre appareil,

L'Equipe AKIRA.

Quelques précisions sur ce nouveau programme:

Les principales améliorations :

- TIMER : Amélioration de l'horloge / calendrier ex: correction date du 1^{er} Mars affiché 4 Mars 2ans/4.
- Affichage : Amélioration des traductions françaises.
- Matériel : Fonctionnement de l'amplificateur HF interne en mode veille qui améliore le signal de sortie « RF out » en veille.

! ATTENTION !

- Après mise à jour il faut configurer le contrôle du direct (Timeshift) dans :

Menu→ Mon enregistreur→ Préférences d'enregistrement→ Décalage temporel→ en « Pause » au lieu de « ARR »

Comment procéder à la Mise à jour de votre produit :

Deux étapes :

- 1) Télécharger la bonne mise à jour spécifique à votre produit
- 2) Installer la mise à jour sur votre produit

Détails :

- 1) Télécharger la mise à jour suivante :

HSBB18U.zip

- 2) Installer votre mise à jour sur votre appareil :

- Dézippez le dossier compressé et copiez le fichier à la racine d'une clef USB formatée en FAT32.
- Allumez votre décodeur si ce n'est pas encore fait.
- Connectez la clef USB au connecteur USB du décodeur
- Pour installer la mise à jour sur votre appareil procédez comme décrit ci-dessous :

Dans **MENU** → **Icône d'installation (dernier à droite)** → **Mise à jours du logiciel** → **OK** → **Naviguez vers le fichier .ssu** → **OK** → **Confirmez avec OK** .

- La mise à jours se lance, attendez qu'elle soit complète (une barre de progression vous indique l'avancement)
- Une fois la mise à jour effectuée le décodeur redémarre de lui-même.

- 3) Finalement :

Une fois la mise à jour effectuée, votre décodeur affiche dans **MENU** → **INFO** les informations suivantes :

SW : v3.00 pvr64

HW : T10.5007

Date : 24/aug/10

Vous pouvez maintenant profiter pleinement de votre appareil ; et le cas échéant, nous faire part via ce forum de vos problèmes, remarques et autres compliments !